

## USB 接続時のプリンターファームと PnP（プラグアンドプレイ）ドライバ対応表

PC	KEL DPxxFI プリンター		
状況	USB 接続の場合		LAN 接続の場合（参考）
	プリンターファーム（PnP 非対応バージョン） PRINTER ROM : V01L01R07 以前	プリンターファーム（PnP 対応バージョン） PRINTER ROM : V01L01R08 以降	プリンターファーム （PnP 非対応/PnP 対応バージョン） PRINTER ROM : V01L01R07 以前 および V01L01R08 以降
1)PC にプリンタードライバがインストールされていない場合	PC にプリンタードライバをインストールし、USB ポートを選択してください。  ※ プリンターファームを PnP 対応バージョンにせずにご利用することも可能ですが、Windows アップデートの際にプリンタードライバのポートの再設定が必要になる場合がございます。プリンターファームアップを実施してご使用することをお勧めします。プリンターファームのバージョンアップについては、担当営業へご相談ください。	PC に PnP ドライバをインストールし、プリンターを USB 接続するとプリンタードライバが作成されます。	PC にプリンタードライバをインストールし、LAN ポートを設定してください。
2)プリンタードライバを PnP 対応バージョンに更新する場合	プリンタードライバを PnP 対応バージョンに更新する場合は、プリンターファームを PnP 対応バージョンにする必要があります。プリンターファームのバージョンアップ後は、右記の手順で PnP ドライバをインストールしてください。プリンターファームのバージョンアップについては担当営業へご相談ください。	以下の手順で使用中のドライバを削除した後、PnP ドライバをインストールしてください。  ① 一度プリンタードライバ「KEL DPxxFI」を削除する。 ② プリンタードライバパッケージを削除する。 ③ PnP ドライバをインストールする。 ④ USB 接続するとプリンタードライバが作成される。  ※ 上記手順を経ず USB 接続した場合、USB ポート(USBxxx KELDPxxFI) が新規作成され、「KEL DPxxFI(1 コピー)」のプリンタードライバが追加作成されます。その場合は追加作成されたプリンタードライバの削除も含め、上記の手順を実施してください。	LAN 接続の場合、PnP 対応バージョンに更新する必要はありません。

## Windows アップデートを実施して印刷できない事象が発生した場合の対応表

PC	KEL DPxxFI プリンター		
状況	USB 接続の場合		LAN 接続の場合（参考）
	プリンターファーム（PnP 非対応バージョン） PRINTER ROM : V01L01R07 以前	プリンターファーム（PnP 対応バージョン） PRINTER ROM : V01L01R08 以降	プリンターファーム （PnP 非対応/PnP 対応バージョン） PRINTER ROM : V01L01R07 以前 および V01L01R08 以降
Windows アップデートを実施して印刷できない事象が発生した	プリンタードライバ「KEL DPxxFI」の「プリンターのプロパティ」を開き、「ポート」タブのポートを「USBxxx」に再設定してください。  ※ プリンターファームを PnP 対応バージョンにせずにご利用することも可能ですが、Windows アップデートの際にプリンタードライバのポートの再設定が必要になる場合がございます。プリンターファームのバージョンアップを実施してご使用することをお勧めします。プリンターファームのバージョンアップについては、担当営業へご相談ください。  ※ 上記を実施しても事象が発生する場合、お問い合わせフォームに必要事項をご記入の上、弊社までお送りください。	以下の手順で使用中のドライバを削除した後、PnP ドライバを最新バージョンに更新してください。  ① 一度プリンタードライバ「KEL DPxxFI」を削除する。 ② プリンタードライバパッケージを削除する。 ③ PnP ドライバをインストールする。 ④ USB 接続するとプリンタードライバが作成される。  ※ 上記を実施しても事象が発生する場合、お問い合わせフォームに必要事項をご記入の上、弊社までお送りください。	お問い合わせフォームに必要事項をご記入の上、弊社までお送りください。

補足：PnP ドライバ  
インストール方法

- (1)セットアップ CD が V1.3 以上の場合、DPFISSET.EXE を起動し、「プリンタードライバのインストール(USB)」を選択して実行してください。  
(2)ダウンロードサイトよりダウンロードした圧縮ファイルを解凍した後「¥DRIVERS¥DPFI¥WINDRV」のフォルダにある DPInst64.exe（32bitOS の場合は DPInst.exe）を実行してください。

【注意】KEL DPxxFI の PnP は、PC 側 USB ポートの最初に接続されたポートが記憶されます。

プリンターファームのバージョンアップについては手順書がございますので、担当営業へご相談ください。